

CENTECH
Created

MADE IN JAPAN

USB Power Meter
USB/パワーメータ【CT-USB-PW】

USB 1.1 USB 2.0 USB 3.0 対応

電流(A) 電圧(V)

0.12
A

デジタル表示で
わかりやすい!

5.00
V

USBデバイス・USB充電器業者必携アイテム
USB電力供給能力や電圧低下になる不具合を簡単に確認できる!

全てのUSB機器の電流・電圧値を表示

CENTURY

製品仕様

電流値	精度 ±2% (±0.04A 0.1~2.00A 間)
電圧値	精度 ±1% (±0.05V 5V 時)

注意: 0.05A 未満の電流値は計測対応しないため表示は 0.00A となります。

各部名称

ホスト電源供給側

表示パネル モードボタン

デバイス側

保証書

■販売・サポート

CENTURY
株式会社 センチュリー

■お問い合わせ先

【ホームページアドレス】
<http://www.centech.jp>
【e-mail アドレス】
ct-support@century.co.jp

CT-USB-PW

バックPET

紙
台紙

FC
CE

RoHS
有害物質は0.01%

使用方法

1. USB パワーメーターをホストに接続してください。
※この時、デバイス側には何も接続しないでください。
2. 下記のように 0.00A と表示されるまでお待ちください。(自動ゼロクリア動作を行います)

0.00
A

↓

3. 計測する USB デバイスを USB パワーメーターのデバイス側に接続してください。
4. モードボタンを押すことで下記の通りモードが変わります。

1.00
A

↓

モードボタンを押す

5.00
V

↓

モードボタンを押す

1.28
PA

↓

モードボタンを押す

4.83
PV

↓

モードボタンを押す

リアルタイム電流モード (A)

起動時リアルタイム電流値を表示します。

リアルタイム電圧モード (V)

リアルタイム電圧値を表示します。

最大電流モード (PA)

本モードに移行後の最大電流値を更新し、表示します。

最小電圧モード (PV)

本モードに移行後の最小電圧値を更新し、表示します。

保証規定

安全上のご注意 (必ずお守りください)

・ご使用前に、安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

・この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に關しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

△警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

△注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害のないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

△警告

■煙が出る、異音がる、異音がある
煙が出る、異音があるときはすぐに本製品を取り外してお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに本製品を取り外してお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■USB機器以外は接続しない
USB機器以外は接続しないでください。故障や火災、感電のおそれがあります。

■ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因となります。

△注意

■設置場所に関する注意事項
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
-台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙が付きやすいところ
-浴室、湯室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
-常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温なところ
-火花があたりやすきところや、高温の熱源、炎が近いところ
-有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたりやすきところ
-金庫、印刷機、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
-機械加工工場など切削油または研削油が立ちまわるところ
-食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ちまわるところ
-直射日光のあたるところ

■長期間使用しない場合は機器から本機を取り外してください
長期間使用しない場合は機器から本機を取り外し保管してください。

■機器を移動するときは接続コードをすべて外してください
移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。
接続したままの移動はコードの断線等の原因となります。

■小さいお子様を近づけないでください
誤飲など思わぬけがになる場合があります。

■静電気を与えないでください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

本PDFは製品パッケージのデータを流用したものです。